

# DALI TOUCHPANEL

## Bediengerät für DALI Leuchten

- Wand-Bediengerät für DALI-Leuchten mit Farbsteuerung nach DALI Standard Device Type 8
- Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und RGB-Farben
- Aufruf von Lichtstimmungen (Voraussetzung: Leuchten haben Lichtstimmungen gespeichert)
- In Kombination mit dem DALI Display 7“ oder mit dem DALI CDC bzw. DALI Sequencer Baustein können über das Touchpanel Tagesverläufe bzw. Sequenzen aufgerufen werden
- Broadcast-Steuerung (alle Leuchten) oder gruppenweise Steuerung (bis zu 2 Gruppen, Leuchten müssen im Vorfeld gruppiert werden)
- Auf Wunsch können die Bedienfelder des DALI-Touchpanels mit anderen Funktionen/Features versehen und das Beschriftungsfeld entsprechend angepasst werden
- Pro DALI-Kreis können auch mehrere Touchpanels eingesetzt werden

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung über DALI-Bus

Typ. Stromverbrauch 4 mA

Eingangs-/ DALI

Ausgangssignal

DALI-Standard IEC 62386 (inkl. Device Type 8)

Beschriftungsplakette Standardmäßig laut Abbildung, individuell gestaltbar

Funktionsumfang Standardfeatures, nach Wunsch programmierbar

Schutzklasse IP 20

Temperatur 0°C–50°C

Gehäusematerial ABS

## DALI



### Maße

Länge 82 mm

Höhe 111 mm

### Farben | Ausführungen

 Weiß  
RAL 9010

DALI  IP20 

## BESTELLDATEN

Art.Nr.	Bediengerät
LTP-1028	DALI Touchpanel DT8